

DIAGNOSI ENERGETICA			FABRYCA											Revisione	1,0	
E773 – SCUOLA ELEMENTARE D'ALBERTIS			kWh stimati											57.108,15	data	21/02/18

NUM	IDENTIFICAZIONE UTENZA	Codice Rif. Localizzazione	AREE DI IMPIEGO	Codice Rif. SERVIZIO	SERVIZIO	ANNO	Rif. Foto	corrente rilevata (A)	tensione rilevata (V)	potenza rilevata (kW)	numero	Potenza targa (kW) unitaria	FATTORE DI CARICO	FATTORE DI CONTEMPORANEITA'	REALE	TOTALE	Tempo funzionamento				Energia	% sul totale
																	Giorni / settimana	Ore / giorno	Settimane / anno	Ore/ anno		
1	LAMPADA 8X18W	4	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,00	8	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,14	5,5	11	46	2.783	400,75	0,70%
2	LAMPADA 2X18W	4	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,04	5,0	11	46	2.530	91	0,16%
3	LAMPADA 16X18W	4	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	16	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,29	5,0	11	46	2.530	729	1,28%
4	LAMPADA 6X18W	4	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	6	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,11	5,0	11	46	2.530	273	0,48%
5	24 NEON 18W	4	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	24	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,43	5,0	12	46	2.760	1.192	2,09%
6	LAMPADA 6X18W	4	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	6	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,11	5,0	12	46	2.760	298	0,52%
7	24 NEON 18W	4	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	24	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,43	5,0	12	46	2.760	1.192	2,09%
8	24 NEON 18W	4	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	24	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,43	5,0	12	46	2.760	1.192	2,09%
9	5 PLAFONIERE 4X18W	4	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	5	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,09	5,0	12	46	2.760	248	0,43%
10	LAMPADA 5X4X18W	4	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	20	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,36	5,0	12	46	2.760	994	1,74%
11	LAMPADA 6X4X18W	4	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	24	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,43	5,0	12	46	2.760	1.192	2,09%
12	LAMPADA 6X4X18W	4	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	24	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,43	5,0	12	46	2.760	1.192	2,09%
13	LAMPADA 6X4X18W	4	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	24	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,43	5,0	12	46	2.760	1.192	2,09%
14	LAMPADA 6X18W	4	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	6	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,11	5,0	12	46	2.760	298	0,52%
15	LAMPADA 5X4X18W	4	PIANO TERZO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	20	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,36	5,0	12	46	2.760	994	1,74%
16	BOILER 1500W	4	PIANO TERZO	F	F – ACS					0,0	1	1,500	100,00%	100,00%	1,50	1,50	5,0	12	46	2.760	4.140	7,25%
17	TELEFONO n. 1	4	PIANO TERZO	D	D – APPARATI ICT					0,0	1	0,020	100,00%	100,00%	0,02	0,02	5,0	12	46	2.760	55	0,10%
18	NOTEBOOK N. 1	4	PIANO TERZO	D	D – APPARATI ICT			1,2	230	0,5	1		100,00%	100,00%	0,45	0,45	5,0	12	46	2.760	1.252	2,19%
19	TELEFONO n. 1	4	PIANO TERZO	D	D – APPARATI ICT			1,2	230	0,5	1		100,00%	100,00%	0,45	0,45	5,0	12	46	2.760	1.252	2,19%
20	NOTEBOOK N. 1	4	PIANO TERZO	D	D – APPARATI ICT			1,5	230	0,6	1		100,00%	100,00%	0,57	0,57	5,0	12	46	2.760	1.565	2,74%
21	TELEFONO n. 1	4	PIANO TERZO	D	D – APPARATI ICT			1,5	230	0,6	1		100,00%	100,00%	0,57	0,57	5,0	12	46	2.760	1.565	2,74%
22	STEREO n. 1	4	PIANO TERZO	D	D – APPARATI ICT			2,2	230	0,8	1		100,00%	100,00%	0,83	0,83	5,0	12	46	2.760	2.295	4,02%
23	LAVAGNA INTERATTIVA n. 1	4	PIANO TERZO	D	D – APPARATI ICT			0,5	230	0,2	1		100,00%	100,00%	0,19	0,19	5,0	12	46	2.760	522	0,91%
24	PC n. 3	4	PIANO TERZO	D	D – APPARATI ICT			1,4	230	0,5	3		100,00%	100,00%	0,53	1,59	5,0	12	46	2.760	4.382	7,67%
25	TV n. 1	4	PIANO TERZO	E	E – SERVIZI AUSILIARI ED ACCESSORI			2	230	0,8	1		100,00%	100,00%	0,76	0,76	5,0	12	46	2.760	2.087	3,65%
26	LETTORE DVD	4	PIANO TERZO	D	D – APPARATI ICT			2	230	0,8	1		100,00%	100,00%	0,76	0,76	5,0	12	46	2.760	2.087	3,65%
27	LETTORE VHR	4	PIANO TERZO	D	D – APPARATI ICT			2	230	0,8	1		100,00%	100,00%	0,76	0,76	5,0	11	46	2.530	1.913	3,35%
28	STAMPANTE n. 1	4	PIANO TERZO	D	D – APPARATI ICT			2,6	230	1,0	1		100,00%	100,00%	0,98	0,98	5,0	11	46	2.530	2.487	4,35%
29	SCANNER n. 1	4	PIANO TERZO	D	D – APPARATI ICT			1,2	230	0,5	1		100,00%	100,00%	0,45	0,45	5,0	11	46	2.530	1.148	2,01%
30	CITOFONO n. 1	4	PIANO TERZO	E	E – SERVIZI AUSILIARI ED ACCESSORI			1	230	0,4	1		100,00%	100,00%	0,38	0,38	5,0	11	46	2.530	956	1,67%
31	STEREO n. 1	4	PIANO TERZO	D	D – APPARATI ICT			1,5	230	0,6	1		100,00%	100,00%	0,57	0,57	5,0	11	46	2.530	1.435	2,51%
32	TELEFONO n. 1	4	PIANO TERZO	D	D – APPARATI ICT			1	230	0,4	1		100,00%	100,00%	0,38	0,38	5,0	11	46	2.530	956	1,67%
33	TELEFONO n. 1	4	PIANO TERZO	D	D – APPARATI ICT			1	230	0,4	1		100,00%	100,00%	0,38	0,38	5,0	11	46	2.530	956	1,67%
34	STAMPANTE BROTHER DCP n. 1	4	PIANO TERZO	D	D – APPARATI ICT			2,6	230	1,0	1		100,00%	100,00%	0,98	0,98	5,0	11	46	2.530	2.487	4,35%
35	TELEFONO n. 1	4	PIANO TERZO	E	E – SERVIZI AUSILIARI ED ACCESSORI			1	230	0,4	1		100,00%	100,00%	0,38	0,38	5,0	11	46	2.530	956	1,67%
36	STEREO AIWA STEREMOT	4	PIANO TERZO	D	D – APPARATI ICT			1,5	230	0,6	1		100,00%	100,00%	0,57	0,57	5,0	11	46	2.530	1.435	2,51%
37	IMPIANTO STEREO N. 1	4	PIANO TERZO	D	D – APPARATI ICT			1,5	230	0,57	1		100,00%	100,00%	0,57	0,57	5,0	11	46	2.530	1.435	2,51%
38	LAMPADA 1X18W	3	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,02	5,5	11	46	2.783	50	0,09%
39	LAMPADA 4X18W	3	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,07	5,5	11	46	2.783	200	0,35%
40	LAMPADA 4X18W	3	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,07	5,5	11	46	2.783	200	0,35%
41	LAMPADA 4X4X18W	3	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,07	5,5	11	46	2.783	200	0,35%
42	LAMPADA 6X4X18W	3	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	24	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,43	5,5	11	46	2.783	1.202	2,11%
43	LAMPADA 6X4X18W	3	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	24	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,43	5,5	11	46	2.783	1.202	2,11%
44	LAMPADA 6X4X18W	3	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	24	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,43	5,5	11	46	2.783	1.202	2,11%
45	LAMPADA 4X4X18W	3	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	16	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,29	5,5	11	46	2.783	802	1,40%
46	LAMPADA 5X4X18W	3	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	20	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,36	5,5	11	46	2.783	1.002	1,75%
47	LAMPADA 5X4X18W	3	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	20	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,36	5,5	11	46	2.783	1.002	1,75%
48	LAMPADA 6X4X18W	3	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	24	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,43	5,5	11	46	2.783	1.202	2,11%
49	LAMPADA 6X4X18W	3	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	24	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,43	5,5	11	46	2.783	1.202	2,11%
50	LAMPADA 6X4X18W	3	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	24	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,43	5,5	11	46	2.783	1.202	2,11%
51	LAMPADA 4X4X18W	3	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	16	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,29	5,5	11	46	2.783	802	1,40%
52	LAMPADA 5X4X18W	3	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	20	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,36	5,5	11	46	2.783	1.002	1,75%
53	LAMPADA 6X1X18W	3	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	6	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,11	5,5	11	46	2.783	301	0,53%
54	LAMPADA 4X3X18W	3	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,07	5,0	11	46	2.530	182	0,32%
55	LAMPADA 1X18W	3	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,02	5,0	11	46	2.530	46	0,08%
56	LAMPADA 4X2X18W	3	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,07	5,0	11	46	2.530	182	0,32%
57	LAMPADA 2X8W	3	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,080	100,00%	100,00%	0,08	0,16	5,0	11	46	2.530	405	0,71%
58	LAMPADA 8X18W	3	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	8	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,14	5,0	11	46	2.530	364	0,64%
59	LAMPADA 4X2X18W	3	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	8	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,14	5,0	11	46	2.530	364	0,64%
60	LAMPADA 2X8W	3	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,080	100,00%	100,00%	0,08	0,16	5,0	11	46	2.530	405	0,71%
61	STEREO n. 1	3	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT			1,5	230	0,6	1		100,00%	100,00%	0,57	0,57	5,0	11	46	2.530	1.435	2,51%
62	NOTEBOOK N. 1	3	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT			1,4	230	0,5	1		100,00%	100,00%	0,53	0,53	5,0	11	46	2.530	1.339	2,34%
63	TELEFONO n. 1	3	PIANO SECONDO	E	E – SERVIZI AUSILIARI ED ACCESSORI			1	230	0,4	1		100,00%	100,00%	0,38	0,38	5,0	11	46	2.530		

DIAGNOSI ENERGETICA														Revisione		1,0					
E773 – SCUOLA ELEMENTARE D'ALBERTIS														kWh stimati		57.108,15		data		21/02/18	

NUM	IDENTIFICAZIONE UTENZA	Codice Rif. Localizzazione	AREE DI IMPIEGO	Codice Rif. SERVIZIO	SERVIZIO	ANNO	Rif. Foto	corrente rilevata (A)	tensione rilevata (V)	potenza rilevata (kW)	numero	Potenza targa (kW) unitaria	FATTORE DI CARICO	FATTORE DI CONTEMPORANEITA'	REALE	TOTALE	Tempo funzionamento				Energia	
																	Giorni / settimana	Ore / giorno	Settimane / anno	Ore/ anno	KWh / anno	% sul totale
76	casce stereo	3	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT			1,5	230	0,6	1		100,00%	100,00%	0,57	0,57	5,0	11	46	2.530	1.435	2,51%
77	monitor DELL	3	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT			1,2	230	0,5	1		100,00%	100,00%	0,45	0,45	5,0	11	46	2.530	1.148	2,01%
78	PC FISSO	3	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT			1,6	230	0,6	1		100,00%	100,00%	0,60	0,60	5,0	11	46	2.530	1.530	2,68%
79	STAMPANTE HP	3	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT			2,6	230	1,0	1		100,00%	100,00%	0,98	0,98	5,0	11	46	2.530	2.487	4,35%
80	TELEFONO n. 1	3	PIANO SECONDO	E	E – SERVIZI AUSILIARI ED ACCESSORI			1	230	0,4	1		100,00%	100,00%	0,38	0,38	5,0	11	46	2.530	956	1,67%
81	LAMPADA 5X1X18W	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	5	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,09	5,0	11	46	2.530	228	0,40%
82	LAMPADA 4X3X18W	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	12	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,22	5,0	11	46	2.530	546	0,96%
83	LAMPADA 1X8W	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,080	100,00%	100,00%	0,08	0,08	5,0	11	46	2.530	202	0,35%
84	LAMPADA 4X3X18W	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	12	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,22	5,0	11	46	2.530	546	0,96%
85	LAMPADA 4X3X18W	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	12	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,22	5,0	11	46	2.530	546	0,96%
86	LAMPADA 6X4X18W	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	24	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,43	5,0	11	46	2.530	1.093	1,91%
87	LAMPADA LED ASTER 10	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,060	100,00%	100,00%	0,06	0,06	5,0	11	46	2.530	152	0,27%
88	LAMPADA 4X18W	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,07	5,0	11	46	2.530	182	0,32%
89	LAMPADA 4X2X18W	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	8	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,14	5,0	11	46	2.530	364	0,64%
90	LAMPADA 1X36W	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	24	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,43	5,0	11	46	2.530	1.093	1,91%
91	LAMPADA 4X4X18W	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	16	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,29	5,0	11	46	2.530	729	1,28%
92	LAMPADA 4X4X18W	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	16	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,29	5,0	11	46	2.530	729	1,28%
93	LAMPADA 6X4X18W	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	24	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,43	5,0	11	46	2.530	1.093	1,91%
94	LAMPADA 6X4X18W	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	24	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,43	5,0	11	46	2.530	1.093	1,91%
95	LAMPADA 6X18W	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	6	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,11	5,0	11	46	2.530	273	0,48%
96	LAMPADA 4X18W	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,07	5,0	11	46	2.530	182	0,32%
97	LAMPADA 6X18W	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	6	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,11	5,0	11	46	2.530	273	0,48%
98	LAMPADA 6X4X18W	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	24	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,43	5,0	11	46	2.530	1.093	1,91%
99	LAMPADA 60X18W	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	60	0,018	100,00%	100,00%	0,02	1,08	5,0	11	46	2.530	2.732	4,78%
100	LAMPADA 12X36W	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	12	0,036	100,00%	100,00%	0,04	0,43	5,0	11	46	2.530	1.093	1,91%
101	LAMPADA 1X8W	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,080	100,00%	100,00%	0,08	0,08	5,0	11	46	2.530	202	0,35%
102	LAMPADA 1X36W	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,036	100,00%	100,00%	0,04	0,04	5,0	11	46	2.530	91	0,16%
103	LAMPADA 1X36W	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,036	100,00%	100,00%	0,04	0,04	5,0	11	46	2.530	91	0,16%
104	LAMPADA 47X18W	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	47	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,85	5,0	11	46	2.530	2.140	3,75%
105	LAMPADA 2X36W	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,036	100,00%	100,00%	0,04	0,07	5,0	11	46	2.530	182	0,32%
106	LAMPADA 4X8W	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,080	100,00%	100,00%	0,08	0,32	5,0	11	46	2.530	810	1,42%
107	LAMPADA 4X18W	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,07	5,0	11	46	2.530	182	0,32%
108	LAMPADA 4X18W	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,07	5,0	11	46	2.530	182	0,32%
109	BOILER n. 1	2	PIANO PRIMO	F	F – ACS					0,0	1	1,200	100,00%	100,00%	1,20	1,20	5,0	11	46	2.530	3.036	5,32%
110	VENTILATORE n. 1	2	PIANO PRIMO	D	D – APPARATI ICT					0,0	1	0,030	100,00%	100,00%	0,03	0,03	5,0	11	46	2.530	76	0,13%
111	VENTILATORE A SOFFITTO	2	PIANO PRIMO	D	D – APPARATI ICT					0,0	1	0,030	100,00%	100,00%	0,03	0,03	5,0	11	46	2.530	76	0,13%
112	AUTOPARLANTI N. 2	2	PIANO PRIMO	D	D – APPARATI ICT					0,8	2		100,00%	100,00%	0,76	1,51	5,0	11	46	2.530	3.825	6,70%
113	PC N. 8	2	PIANO PRIMO	D	D – APPARATI ICT			1,5	230	0,6	8		100,00%	100,00%	0,57	4,54	5,0	11	46	2.530	11.476	20,10%
114	MONITOR N. 8	2	PIANO PRIMO	D	D – APPARATI ICT			1,5	230	0,6	8		100,00%	100,00%	0,57	4,54	5,0	11	46	2.530	11.476	20,10%
115	STAMPANTI n. 3	2	PIANO PRIMO	D	D – APPARATI ICT			2,6	230	1,0	3		100,00%	100,00%	0,98	2,95	5,0	11	46	2.530	7.460	13,06%
116	STUFETTA ELETTRICA	2	PIANO PRIMO	E	E – SERVIZI AUSILIARI ED ACCESSORI					0,0	1	2,000	100,00%	100,00%	2,00	2,00	5,0	11	46	2.530	5.060	8,86%
117	TELEFONO n. 1	2	PIANO PRIMO	E	E – SERVIZI AUSILIARI ED ACCESSORI			1	230	0,4	1		100,00%	100,00%	0,38	0,38	5,0	11	46	2.530	956	1,67%
118	STAMPANTE HP	2	PIANO PRIMO	D	D – APPARATI ICT			2,6	230	1,0	1		100,00%	100,00%	0,98	0,98	5,0	11	46	2.530	2.487	4,35%
119	STAMPANTE HP	2	PIANO PRIMO	D	D – APPARATI ICT			2,6	230	1,0	1		100,00%	100,00%	0,98	0,98	5,0	11	46	2.530	2.487	4,35%
120	MONITOR N. 1	2	PIANO PRIMO	D	D – APPARATI ICT			1,2	230	0,5	1		100,00%	100,00%	0,45	0,45	5,0	11	46	2.530	1.148	2,01%
121	PC FISSO N. 1	2	PIANO PRIMO	D	D – APPARATI ICT			1,2	230	0,5	1		100,00%	100,00%	0,45	0,45	5,0	11	46	2.530	1.148	2,01%
122	TELEFONO N. 1	2	PIANO PRIMO	E	E – SERVIZI AUSILIARI ED ACCESSORI			1	230	0,4	1		100,00%	100,00%	0,38	0,38	5,0	11	46	2.530	956	1,67%
123	PC N. 13	2	PIANO PRIMO	D	D – APPARATI ICT			1,2	230	0,5	13		100,00%	100,00%	0,45	5,90	5,0	11	46	2.530	14.919	26,12%
124	MONITOR N. 9	2	PIANO PRIMO	D	D – APPARATI ICT			1,4	230	0,5	9		100,00%	100,00%	0,53	4,76	5,0	11	46	2.530	12.050	21,10%
125	FOTOCOPIATRICE	2	PIANO PRIMO	D	D – APPARATI ICT			2,6	230	1,0	1		100,00%	100,00%	0,98	0,98	5,0	11	46	2.530	2.487	4,35%
126	STAMPANTE HP	2	PIANO PRIMO	D	D – APPARATI ICT			2,6	230	1,0	1		100,00%	100,00%	0,98	0,98	5,0	11	46	2.530	2.487	4,35%
127	TELEFONO N. 1	2	PIANO PRIMO	E	E – SERVIZI AUSILIARI ED ACCESSORI			1	230	0,4	1		100,00%	100,00%	0,38	0,38	5,0	11	46	2.530	956	1,67%
128	MODEM n. 2	2	PIANO PRIMO	D	D – APPARATI ICT			0,5	230	0,2	2		100,00%	100,00%	0,19	0,38	5,0	11	46	2.530	956	1,67%
129	CASSE N. 4	2	PIANO PRIMO	D	D – APPARATI ICT			2	230	0,8	4		100,00%	100,00%	0,76	3,02	5,0	11	46	2.530	7.651	13,40%
130	STAMPANTE EPSON	2	PIANO PRIMO	D	D – APPARATI ICT			2,6	230	1,0	1		100,00%	100,00%	0,98	0,98	5,0	11	46	2.530	2.487	4,35%
131	STEREO N. 2	2	PIANO PRIMO	D	D – APPARATI ICT			2	230	0,8	2		100,00%	100,00%	0,76	1,51	5,0	11	46	2.530	3.825	6,70%
132	DISTRIBUTORI	2	PIANO PRIMO	E	E – SERVIZI AUSILIARI ED ACCESSORI			2	230	0,8	1		100,00%	100,00%	0,76	0,76	5,0	11	46	2.530	1.913	3,35%
133	BOILER N. 1	2	PIANO PRIMO	F	F – ACS					0,0	1	1,200	100,00%	100,00%	1,20	1,20	5,0	11	46	2.530	3.036	5,32%
134	CONSUMO TOT. CUCINA	2	PIANO PRIMO	E	E – SERVIZI AUSILIARI ED ACCESSORI					0,0	1	3,000	100,00%	100,00%	3,00	3,00	5,0	11	46	2.530	7.590	13,29%
135	LAMPADA 2X36W	2	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,036	100,00%	100,00%	0,04	0,07	5,0	11	46	2.530	182	0,32%
136	POMPA GRUNDFOS 250W	2	PIANO PRIMO	C	C – CLIMATIZZAZIONE INVERNALE					0,0	1	0,200	100,00%	100,00%	0,20	0,20	5,5	13	26	1.859	372	0,65%
137	AUSILIARI ELETTRICI CALDAIA MODULEX	2	PIANO PRIMO	C	C – CLIMATIZZAZIONE INVERNALE					0,0	1	0,250	100,00%	100,00%	0,25	0,25	5,5	12	26	1.716	429	0,75%
138	POMPA WILO 800 WATT	2	PIANO PRIMO	C	C – CLIMATIZZAZIONE INVERNALE					0,0	1	0,800	100,00%	100,00%	0,80	0,80	5,5	12	26	1.716	1.373	2,40%