

DIAGNOSI ENERGETICA							FABRYCA											Revisione	1,0
E975 – SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI E MATERNA STATALE												kWh stimati	9.654,37					data	21/02/18

NUM	IDENTIFICAZIONE UTENZA	Codice Rif. Localizzazione	AREE DI IMPIEGO	Codice Rif. SERVIZIO	SERVIZIO	ANNO	Rif. Foto	corrente rilevata (A)	tensione rilevata (V)	potenza rilevata (kW)	numero	Potenza targa (kW) unitaria	FATTORE DI CARICO	FATTORE DI CONTEMPORANEITA'	REALE	TOTALE	Tempo funzionamento				Energia	% sul totale
																	Giorni / settimana	Ore / giorno	Settimane / anno	Ore/ anno		
1	BALTUR 0,54 kW	1	CENTRALE TERMICA	C	C – CLIMATIZZAZIONE INVERNALE					0,00	1	0,540	75,00%	75,00%	0,30	0,30	5,0	11	26	1.430	434,36	4,50%
2	pompa grundfos 0,37 kW	1	CENTRALE TERMICA	C	C – CLIMATIZZAZIONE INVERNALE					0,0	1	0,110	75,00%	75,00%	0,06	0,06	5,0	11	26	1.430	88	0,92%
3	pompa grundfos 0,37 kW	1	CENTRALE TERMICA	C	C – CLIMATIZZAZIONE INVERNALE					0,0	1	0,030	75,00%	75,00%	0,02	0,02	5,0	11	26	1.430	24	0,25%
4	pompa grundfos 0,37 kW	1	CENTRALE TERMICA	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,036	75,00%	75,00%	0,02	0,02	5,0	11	26	1.430	29	0,30%
5	LAMPADA 6 X1X18W	1	CENTRALE TERMICA	C	C – CLIMATIZZAZIONE INVERNALE					0,0	6	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,11	3,0	1	1	3	0	0,00%
6	LAMPADA 60W	1	CENTRALE TERMICA	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,060	100,00%	100,00%	0,06	0,06	3,0	1	1	3	0	0,00%
7	LAMPADA 8X1X58W	5	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	8	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,46	5,0	6	36	1.080	501	5,19%
8	LAVAGNA INTERATTIVA n. 1	5	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT					0,0	1	0,031	60,00%	60,00%	0,01	0,01	5,0	3	36	540	6	0,06%
9	PROIETTORE EPSON EB 460	5	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT			1,8	230	0,7	1		60,00%	60,00%	0,24	0,24	5,0	3	36	540	132	1,37%
10	Notebook n. 1	5	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT			1,4	230	0,5	1		60,00%	60,00%	0,19	0,19	5,0	3	36	540	103	1,07%
11	LAMPADA 8X1X58W	5	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	8	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,46	5,0	6	36	1.080	501	5,19%
12	LAVAGNA INTERATTIVA	5	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT					0,0	1	0,031	60,00%	60,00%	0,01	0,01	5,0	6	36	1.080	12	0,12%
13	proiettore HITACHI CPAW3005	5	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT			1,8	230	0,7	1		70,00%	60,00%	0,29	0,29	5,0	3	36	540	154	1,60%
14	NOTEBOOK	5	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT			1,4	230	0,5	1		60,00%	60,00%	0,19	0,19	5,0	3	36	540	103	1,07%
15	LAVAGNA INTERATTIVA	5	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT					0,0	1	0,031	30,00%	30,00%	0,00	0,00	5,0	3	36	540	2	0,02%
16	NOTEBOOK	5	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT					230	0,0	1	60,00%	60,00%	0,00	0,00	5,0	3	36	540	0	0,00%
17	LAMPADA 8X1X58W	5	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	8	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,46	5,0	5	36	900	418	4,33%
18	FOTOCOPIATRICE	5	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT			2,6	230	1,0	1		60,00%	60,00%	0,35	0,35	5,0	3	36	540	191	1,98%
19	LAMPADA 4X1X58W	5	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,23	5,0	5	36	900	209	2,16%
20	MACCHINA CAFFE'	5	PIANO SECONDO	E	E – SERVIZI AUSILIARI ED ACCESSORI			2,5	230	0,9	1		60,00%	60,00%	0,34	0,34	5,0	1	36	180	61	0,63%
21	PC N. 1	5	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT			1,4	230	0,5	1		60,00%	60,00%	0,19	0,19	5,0	3	36	540	103	1,07%
22	MONITOR n. 1	5	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT			1,2	230	0,5	1		60,00%	60,00%	0,16	0,16	5,0	3	36	540	88	0,91%
23	LAMPADA 4X1X58W	5	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,23	5,0	5	36	900	209	2,16%
24	MONITOR n. 1	5	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT			1,4	230	0,5	1		60,00%	60,00%	0,19	0,19	5,0	3	36	540	103	1,07%
25	PC N. 1	5	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT					0,0	1	0,030	100,00%	100,00%	0,03	0,03	5,0	3	36	540	16	0,17%
26	LAMPADA 8X1X58W	5	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	8	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,46	5,0	3	36	540	251	2,60%
27	LAVAGNA INTERATTIVA	5	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT					0,0	1	0,031	60,00%	60,00%	0,01	0,01	5,0	3	36	540	6	0,06%
28	NOTEBOOK	5	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT			1,2	230	0,5	1		60,00%	60,00%	0,16	0,16	5,0	3	36	540	88	0,91%
29	proiettore ACER DCP	5	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT			1,8	230	0,7	1		60,00%	60,00%	0,24	0,24	5,0	3	36	540	132	1,37%
30	LAMPADA 4X1X58W	5	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,23	5,0	6	36	1.080	251	2,60%
31	STEREO JVC	5	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT			1	230	0,4	1		60,00%	60,00%	0,14	0,14	5,0	1	36	180	24	0,25%
32	LAMPADA 3X1X58W	5	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	3	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,17	5,0	6	36	1.080	188	1,95%
33	LAMPADA 6X58W	5	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	6	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,35	5,0	6	36	1.080	376	3,89%
34	MODEM	5	PIANO SECONDO	D	D – APPARATI ICT			1	230	0,4	1		15,00%	15,00%	0,01	0,01	7,0	24	52	8.736	74	0,77%
35	LAMPADA 6X1X58W	5	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	6	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,35	5,0	5	36	900	313	3,24%
36	LAMPADA 4X18W	5	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,018	100,00%	100,00%	0,02	0,07	5,0	5	36	900	65	0,67%
37	LAMPADA 55W n. 2	5	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,00	2	0,055	100,00%	100,00%	0,06	0,11	5,0	5	36	900	99	1,03%
38	LAMPADA 6X1X55W	5	PIANO SECONDO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	6	0,055	100,00%	100,00%	0,06	0,33	5,0	6	36	1.080	356	3,69%
39	LAMPADA 4X1X58W	3	PIANO TERRA	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,23	5,0	6	36	1.080	251	2,60%
40	NEON 1X58W	3	PIANO TERRA	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,06	5,0	6	36	1.080	63	0,65%
41	BOILER n.1	3	PIANO TERRA	F	F – ACS					0,0	1	1,200	60,00%	60,00%	0,43	0,43	5,0	4	36	720	311	3,22%
42	LAMPADA 1X8X58W	4	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,06	5,0	6	36	1.080	63	0,65%
43	STEREO	4	PIANO PRIMO	D	D – APPARATI ICT			1	230	0,4	1		60,00%	60,00%	0,14	0,14	5,0	1	36	180	24	0,25%
44	SCALDAVIVANDE	4	PIANO PRIMO	E	E – SERVIZI AUSILIARI ED ACCESSORI					0,0	1	1,200	60,00%	60,00%	0,43	0,43	5,0	1	36	180	78	0,81%
45	LAMPADA 1X58W	4	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	1	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,06	5,0	5	36	900	52	0,54%
46	LAMPADA 3X1X58W	4	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	3	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,17	5,0	5	36	900	157	1,62%
47	BOILER N. 1	4	PIANO PRIMO	F	F – ACS					0,0	1	1,200	60,00%	60,00%	0,43	0,43	5,0	4	36	720	311	3,22%
48	LAMPADA 4X1X58W	4	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,23	5,0	6	36	1.080	251	2,60%
49	LAMPADA 4X1X58W	4	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,23	5,0	6	36	1.080	251	2,60%
50	SCALDAVIVANDE	4	PIANO PRIMO	E	E – SERVIZI AUSILIARI ED ACCESSORI					0,0	1	1,200	50,00%	50,00%	0,30	0,30	5,0	2	36	360	108	1,12%
51	CENTRALINO TELECOM	4	PIANO PRIMO	E	E – SERVIZI AUSILIARI ED ACCESSORI					0,0	1	1,500	30,00%	30,00%	0,14	0,14	5,0	6	36	1.080	146	1,51%
52	LAMPADA 2X58W	4	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,12	5,0	6	36	1.080	125	1,30%
53	LAMPADA 2X58W	4	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,12	5,0	6	36	1.080	125	1,30%
54	STAMPANTE	4	PIANO PRIMO	D	D – APPARATI ICT			2,6	230	1,0	1		60,00%	60,00%	0,35	0,35	5,0	4	36	720	255	2,64%
55	LAMPADA 2X58W	4	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,12	5,0	6	36	1.080	125	1,30%
56	LAMPADA 3X58W	4	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	3	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,17	5,0	6	36	1.080	188	1,95%
57	TV 75 WATT	4	PIANO PRIMO	D	D – APPARATI ICT					0,0	1	0,075	50,00%	50,00%	0,02	0,02	5,0	1	3	15	0	0,00%
58	DVD 10 WATT	4	PIANO PRIMO	D	D – APPARATI ICT					0,0	1	0,010	50,00%	50,00%	0,00	0,00	5,0	1	3	15	0	0,00%
59	LAMPADA 8X1X58W	4	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	8	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,46	5,0	6	36	1.080	501	5,19%
60	STEREO	4	PIANO PRIMO	D	D – APPARATI ICT			1	230	0,4	1		60,00%	60,00%	0,14	0,14	5,0	1	36	180	24	0,25%
61	LAMPADA 8X1X58W	4	PIANO PRIMO	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	8	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,46	5,0	6	36	1.080	501	5,19%
62	STEREO n. 2	4	PIANO PRIMO	D	D – APPARATI ICT			1	230	0,4	2		30,00%	30,00%	0,03	0,07	5,0	1	36	180	12	0,13%
63	LAMPADA 4X1X58W – ipotesi	2	piano 1SS	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	4	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,23	3,0	1	20	60	14	0,14%
64	LAMPADA 2X1X58W – ipotesi	2	piano 1SS	A	A – ILLUMINAZIONE					0,0	2	0,058	100,00%	100,00%	0,06	0,12	3,0	1	20	60	7	0,07%